

**Кассовый аппарат «КАСБИ- 02МФ»  
Краткая инструкция пользователя:**

<u>№ п/п</u>	<u>Что делать</u>	<u>Отображение на индикаторе</u>
1.	Включить выключатель на задней стенке кассы в положение I. Происходит автоматическая подготовка к работе аппарата, индикация текущего времени и даты (для примера 21.01.07, 12:00)	21.01.08      12:00
2.	Нажать клавишу «МЕНЮ» для входа в режим «Кассир» потом «ВВ»	<b>Кассир</b>
3.	Набрать пароль кассира 000001	<b>Пароль:*****</b>
4.	Нажать клавишу «ВВ», происходит автоматический вход в режим «Касса»	<b>1 Касса</b>
5.	Нажать клавишу «ВВ», касса делает запрос на открытие смены	<b>Открыть смену?</b>
6.	Нажать клавишу «ВВ», выводится чек открытия смены	<b>Печать...</b>
7.	После вывода чека открытия смены касса готова к пробитию чеков	<b>0</b>
<b><u>Пробитие чеков</u></b>		
8.	Набрать нужную сумму (например12)	<b>12</b>
9.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>01/01            12</b>
10.	Если нужно пробить еще одну сумму – набрать вторую нужную сумму (например 20)	<b>20</b>
11.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>02/01            12</b>
12.	Нажать клавишу «Итог»	<b>Итог            32</b>
13.	Нажать клавишу «ВВ», печатается чек	<b>Итог            32</b>
<b><u>Работа по безналу</u></b>		
	После формирования чека как показано выше и нажатия клавиши «Итог» нажимаем клавишу «БН»	<b>БН Е            32</b>
	Нажимаем «ВВ», печатается чек безналичного расчета	<b>БН Е            32</b>
<b><u>Работа со сдачей</u></b>		
14.	Набрать нужную сумму (например10)	<b>10</b>
15.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>01/01            10</b>
16.	Набрать вторую сумму (например20)	<b>20</b>
17.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>02/01            20</b>
18.	Нажать клавишу «Итог»	<b>Итог            30</b>
19.	Набрать сумму, получаемую от клиента (например50)	<b>Нал.            50</b>
20.	Н нажать «ВВ», на индикаторе показывается сумма сдачи и печатается чек	<b>Сдача            20</b>
<b><u>Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены)</u></b>		
21.	Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу «МН»	<b>1 Касса</b>
22.	Для выхода в режим «Кассир» нажать клавишу «МН»	<b>Кассир</b>
23.	Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «+»	<b>Администратор</b>
24.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Пароль:</b>
25.	Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000)	<b>Пароль:*****</b>
26.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>1 X-отчеты</b>
27.	Нажать клавишу «+»	<b>2 контроль. лента</b>
28.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать контрольной ленты	<b>3 Закрытие смены</b>
29.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать Z-отчета.	<b>Закрыть смену?</b>
30.	Если нажать «ВВ» напишет	<b>Смена закрыта!</b>

### Комбинированная оплата

Набрать нужную сумму (например 10)		<b>10</b>
Нажать клавишу «ВВ»	<b>01/01</b>	<b>10</b>
Нажать клавишу «Итог»	<b>Итог</b>	<b>10</b>
Набрать сумму, получаемую от клиента наличных денег	<b>Нал.</b>	<b>6</b>
Нажать клавишу «ВВ», на дисплее будет надпись	<b>Нет наличности!</b>	
Нажимаете клавишу «БН», появится на секунду надпись «Доплата безнал»	<b>БН 4</b>	
Нажать «ВВ» и выйдет чек	<b>Итого</b>	<b>10</b>

### Снятие промежуточного отчета в течении дня (X-отчета)

<b>1.</b>	Для выхода в режим «X-отчета» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>2.</b>	Нажать клавишу «-»	<b>11 X-отчет</b>
<b>3.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать X-отчета.	<b>10 X-отчет</b>
<b>4.</b>	После этого нажать клавишу «+» или «-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	<b>1 Касса</b>
<b>5.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>0</b>

### Внесение денег

<b>6.</b>	Для выхода в режим «Внесения» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>7.</b>	После этого нажать клавишу «+»	<b>2 Внесение</b>
<b>8.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>ВН 0</b>
<b>9.</b>	Набрать нужную сумму (например 10)	<b>10</b>
<b>10.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Внести?</b>
<b>11.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека внесения	<b>2 Внесение</b>
<b>12.</b>	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

### Снятие денег

<b>13.</b>	Для выхода в режим «Внесения» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>14.</b>	После этого нажать клавишу «+» 2 раза	<b>3 Снятие</b>
<b>15.</b>	Нажать клавишу «ВВ», появится общая сумма выручки за день (например 20)	<b>ВН 20</b>
<b>16.</b>	Нажать клавишу «СБ» и введите сумма для снятия (например 10)	<b>10</b>
<b>17.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Снять?</b>
<b>18.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека снятия	<b>3 Снятие</b>
<b>19.</b>	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

### Возврат наличных денег

<b>20.</b>	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>21.</b>	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	<b>4 Возврат</b>
<b>22.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>ВЗ 0</b>
<b>23.</b>	Набрать нужную сумму (например 10)	<b>10</b>
<b>24.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>ВЗ ∑ 10</b>
<b>25.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	<b>ВЗ 0</b>
<b>26.</b>	Нажать клавишу «МН»	<b>4 Возврат</b>
<b>27.</b>	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

### Возврат безналичных денег

<b>28.</b>	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>29.</b>	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	<b>4 Возврат</b>
<b>30.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>ВЗ 0</b>
<b>31.</b>	Набрать нужную сумму (например 10)	<b>10</b>
<b>32.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>ВЗ ∑ 10</b>
<b>33.</b>	Нажимаете клавишу «БН»	<b>ВЗ БН 10</b>
<b>34.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	<b>ВЗ 0</b>
<b>35.</b>	Нажать клавишу «МН»	<b>4 Возврат</b>
<b>36.</b>	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

### Аннулирование документа

<b>37.</b>	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «МН» 1 раз	<b>1 Касса</b>
<b>38.</b>	После этого нажать клавишу «+» 5 раза	<b>6 Аннулирование</b>
<b>39.</b>	Нажать клавишу «ВВ», на дисплее будет номер последней продажи.	<b>Продажа 000005</b>
<b>40.</b>	Кнопками «+» и «-» находим номер продажи, чтобы аннулировать. Выбираю, например, <b>000004</b>	<b>Продажа 000004</b>
<b>41.</b>	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Аннулировать?</b>
<b>42.</b>	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека аннулирования	<b>6 Аннулирование</b>
<b>43.</b>	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

Сделать необходимые записи в книгу кассира-операциониста. Контрольную ленту и сменный отчет хранить до проверки.

Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. **8-017-322-22-80, 8-029-150-20-47**