

## Кассовый аппарат «КАСБИ- 03МФ V2.3.0»

### Краткая инструкция пользователя:

<u>№ п/п</u>	<u>Что делать</u>	<u>Отображение на индикаторе</u>
1.	Включить выключатель правой боковой стенке кассы в положение 1. Происходит автоматическая подготовка к работе аппарата, индикация текущего времени и даты (для примера 21.01.07, 12:00) и на индикаторе появляется режим «Кассир»	<b>Кассир</b>
2.	Нажать клавишу «ВВ» для входа в режим «Кассир», на индикаторе запрос пароля.	<b>Ъ:</b>
3.	Набрать пароль кассира 000001	<b>Ъ:*****</b>
4.	Нажать клавишу «ВВ», происходит автоматический вход в режим «Касса»	<b>1 Касса</b>
5.	Нажать клавишу «ВВ», касса делает запрос на открытие смены	<b>Откр. смену?</b>
6.	Нажать клавишу «ВВ», выводится чек открытия смены	<b>Печать...</b>
7.	После вывода чека открытия смены касса готова к пробитию чеков	<b>0</b>
<b><u>Пробитие чеков</u></b>		
8.	Набрать нужную сумму (например 12), если копейки, то нажимаете клавишу с точкой и вводите копейки	<b>12</b>
9.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>1 12</b>
10.	Если нужно пробить еще одну сумму – набрать вторую нужную сумму (например 20)	<b>20</b>
11.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>2 20</b>
12.	Нажать клавишу «Итог»	<b>= 32</b>
13.	Нажать клавишу «ВВ», печатается <b>чек</b>	<b>= 32</b>
<b><u>Работа по безналу</u></b>		
	После формирования чека как показано выше, после нажатия клавиши «Итог» нажимаем клавишу «ФЦ»	<b>Б 32</b>
	Нажимаем «ВВ», печатается чек безналичного расчета	<b>Б 32</b>
<b><u>Работа комбинированной оплаты</u></b>		
	Набрать нужную сумму (например 10)	<b>10</b>
	Нажать клавишу «ВВ»	<b>1 10</b>
	Нажать клавишу «Итог»	<b>= 10</b>
	Набрать сумму, получаемую от клиента наличных денег (например 3)	<b>Н 3</b>
	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Нет налич!</b>
	Нажать клавишу «↔»	<b>Доплата БН</b>
	Нажимаем «ВВ», печатается чек комбинированной оплаты	<b>= 10</b>
<b><u>Работа со сдачей</u></b>		
14.	Набрать нужную сумму (например 10)	<b>10</b>
15.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>1 10</b>
16.	Набрать вторую сумму (например 20)	<b>20</b>
17.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>2 20</b>
18.	Нажать клавишу «Итог»	<b>= 30</b>
19.	Набрать сумму, получаемую от клиента (например 50)	<b>Н 50</b>
20.	Нажать «ВВ», на индикаторе показывается сумма сдачи и печатается чек	<b>С 20</b>
<b><u>Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены)</u></b>		
21.	Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
22.	Для выхода в режим «Кассир» нажать клавишу «СБ»	<b>Кассир</b>
23.	Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «+»	<b>Администратор</b>
24.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Ъ:</b>
25.	Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000)	<b>Ъ:*****</b>
26.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>1 X-отчеты</b>
27.	Нажать клавишу «+»	<b>2 Конт.лен</b>
28.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать	<b>3 Z - отчет</b>
29.	Нажать клавишу «ВВ».	<b>Закрыть смену?</b>
30.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать Z-отчета.	<b>3 Z - отчет</b>
31.	Если нажать «ВВ» напишет	<b>Смена закр</b>

<b><u>Снятие промежуточного отчета в течении дня (X-отчета)</u></b>		
32.	Для выхода в режим «X-отчета» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
33.	Нажать клавишу «-»	<b>10 X-отчет</b>
34.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать X-отчета.	<b>10 X-отчет</b>
35.	После этого нажать клавишу «+» или «-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	<b>1 Касса</b>
36.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>0</b>
<b><u>Внесение денег</u></b>		
37.	Для выхода в режим «Внесения» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
38.	После этого нажать клавишу «+»	<b>2 Внесение</b>
39.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>0</b>
40.	Набрать нужную сумму (например10)	<b>10</b>
41.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Внести?</b>
42.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека внесения	<b>2 Внесение</b>
43.	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	
<b><u>Снятие денег</u></b>		
44.	Для выхода в режим «Внесения» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
45.	После этого нажать клавишу «+» 2 раза	<b>3 Снятие</b>
46.	Нажать клавишу «ВВ», появится общая сумма выручки за день (например 20)	<b>20</b>
47.	Нажать клавишу «СБ» и введите сумма для снятия (например 10)	<b>10</b>
48.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>Снять?</b>
49.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека снятия	<b>3 Снятие</b>
50.	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	
<b><u>Возврат наличных денег</u></b>		
51.	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
52.	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	<b>4 Возврат</b>
53.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>0</b>
54.	Набрать нужную сумму (например10)	<b>10</b>
55.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>= 10</b>
56.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	<b>= 10</b>
57.	Нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>4 Возврат</b>
58.	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	
<b><u>Возврат безналичных денег</u></b>		
59.	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>1 Касса</b>
60.	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	<b>4 Возврат</b>
61.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>0</b>
62.	Набрать нужную сумму (например10)	<b>10</b>
63.	Нажать клавишу «ВВ»	<b>= 10</b>
64.	Нажать клавишу «↔»	<b>Б 10</b>
65.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	<b>Б 10</b>
66.	Нажать клавишу «СБ» 2 раза	<b>4 Возврат</b>
67.	После этого не забывайте вернуться в режим пробития чеков.	

Сделать необходимые записи в книгу кассира-операциониста. Контрольную ленту и сменный отчет хранить до проверки.  
Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. **210-22-80, 8-029-150-20-47**