

**Кассовый аппарат «КАСБИ – 03МФ» транспортный вариант версия 8.1.
Краткая инструкция пользователя**

<u>№ п/п</u>	<u>Что делать</u>	<u>Отображение на индикаторе</u>
<u>Начало работы</u>		
1.	Включить выключатель на правом боку кассы в положение 1. Происходит автоматическая проверка аппарата, индикация текущего времени и даты	Водитель нажать ВВ появится В:_
2.	Набрать пароль водителя (по умолчанию 010000)	В:*****
3.	Нажать клавишу « ВВ », происходит вход в меню работы водителя (касса, внесение, выдача, возврат, аннулирование и т.д.)	Касса
4.	Нажать клавишу « ВВ », происходит вход в диалог открытия смены (ввод номеров водителей, автомашины, путевого листа)	1В:_
5.	Ввести номер первого водителя (до 7 цифр), затем нажать клавишу « ВВ », если нет необходимости в номере – просто нажать « ВВ »	1В:45
6.	Аналогично ввести номер второго водителя (до 7 цифр), затем нажать клавишу « ВВ »	2В:1315
7.	Ввести номер автомашины, затем нажать клавишу « ВВ »	ТС:515
8.	Ввести номер путевого листа, затем нажать клавишу « ВВ »	ПЛ: 03211
9.	Подтвердить нажатием клавиши « ВВ » выведенную на табло дату и время (если дата и время неправильная, то изменить в настройках Администратора)	d 11.04.06
10.	Печатается предварительный чек с введенными параметрами, и предлагается сохранить введенные параметры	Сохранить?
11.	Если введенные параметры правильные, то нажать клавишу « ВВ », печатается чек открытия смены, если нет, то нажать « СБ » и повторить ввод согласно пунктам 4-10	Печать... Ручн. режим
12.	Нажать клавишу « ВВ »	0
<u>Пробитие билетов</u>		
13.	Набрать нужную сумму (например 1.2)	1.2
14.	Нажать клавишу « ВВ » или клавишу « Итог », печатается билет	1.2
15.	Повторное нажатие клавиши « ВВ » или клавиши « Итог » приведет к повторному выводу билета на ту же сумму.	
16.	Если необходимо вывести несколько билетов нажать клавишу «х»	Колич.: 5
17.	Ввести количество пробиваемых билетов, затем нажать клавишу « ВВ », отображается общая сумма по всем пробиваемым билетам	= 6
18.	Нажать клавишу « ВВ » или клавишу « Итог ». Выйдут билеты по количеству, введенному в п.14	1.2
19.	Если нужно пробить отличную от отображенной на индикаторе сумму -- набрать нужную сумму (например 2)	2
20.	Нажать клавишу « ВВ » или клавишу « Итог », выйдет билет на эту сумму	2
<u>Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены)</u>		
21.	Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу « СБ » 2 раза	Касса
22.	После этого нажать клавишу «←» 2 раза	Выдача
23.	Нажать клавишу « ВВ » и вводим пароль Администратора (000000)	А:*****
24.	Нажать клавишу « ВВ » и введите сумма для снятия (например 1.2)	1.2
25.	Нажать клавишу « ВВ », появится на индикаторе надпись	Выдать?
26.	Нажать клавишу « ВВ » и печатается чек снятия	
27.	Для выхода в режим «Водитель» нажать клавишу « СБ »	Водитель
28.	Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «←→»	Администр.
29.	Для входа в режим «Администратор» нажать клавишу « ВВ »	А:
30.	Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000)	А:*****
31.	Нажать клавишу « ВВ »	Контр.Лен.
32.	После этого нажать клавишу «+» 1 раз	Закр.смены
33.	Нажать клавишу « ВВ ». На индикаторе появится надпись	Закрыть Z?
34.	Нажать клавишу « ВВ ». Идет печать Z-отчета.	См.закрота

Перед снятие денежных средств, можно вывести X-отчет (промежуточный отчет), для того что бы узнать сколько наличных денег в кассе.

Снятие X-отчета (промежуточного отчета)		
1.	Включить выключатель на правом боку кассы в положение 1. Происходит автоматическая проверка аппарата, индикация текущего времени и даты	Водитель нажать ВВ появится В: _
2.	Набрать пароль водителя (по умолчанию 010000)	В:*****
3.	Нажать клавишу « ВВ », происходит вход в меню работы водителя (касса, внесение, выдача, возврат, аннулирование и т.д.)	Касса
4.	После этого нажать клавишу «+», до пункта меню «Отчеты»	Отчеты
5.	Нажать клавишу « ВВ » 2 раза. Идет печать X-отчета	X-отчет

ВНИМАНИЕ!

В случае сопровождающейся прерывистыми звуковыми сигналами и последующем появлении на индикаторе надписи Нал.Инспектор, необходимо сразу выключить кассу и включить. Другие действия могут привести к блокировке работы кассового аппарата.

Внимание, как правильно заряжать кассу!

Кассовый аппарат при работе с СКНО, должен постоянно заряжаться от бортовой сети автомобиля. Бортовая сеть автомобиля должна выдавать напряжения 13.6 - 14 В. При зарядке от 220 В, касса должна заряжаться 2-3 часа, при более длительной зарядке, будет идти перезаряд АКБ (аккумуляторной батареи), что приведет к быстрому выводу из строя АКБ.

Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. **322-24-00, 8-029-150-20-47**