

Кассовый аппарат «КАСБИ- 02МФ» с СКНО
Краткая инструкция пользователя:

<u>№ п/п</u>	<u>Что делать</u>	<u>Отображение на индикаторе</u>
<u>Открытие смены</u>		
1.	Включить выключатель на задней стенке кассы в положение 1. Происходит автоматическая подготовка к работе аппарата, индикация текущего времени и даты (для примера 21.01.07, 12:00)	21.01.08 12:00
2.	Нажать клавишу «МЕНЮ» для входа в режим «Кассир» потом «ВВ»	Кассир
3.	Набрать пароль кассира 000001	Пароль:*****
4.	Нажать клавишу «ВВ», происходит автоматический вход в режим «Касса»	1 Касса
5.	Нажать клавишу «ВВ», касса делает запрос на открытие смены	Открыть смену?
6.	Нажать клавишу «ВВ», на индикаторе отобразится дата и время	21.01.08 12:00
7.	Нажать клавишу «ВВ», выводится чек открытия смены	Печать...
8.	После вывода чека открытия смены, нужно сделать Внесение денег. Нажимаете «МН» 1 раз, на индикаторе отобразится	1 Касса
9.	После этого нажать клавишу «+» 1 раз	2 Внесение
10.	Нажать клавишу «ВВ»	0
11.	Набрать нужную сумму (например 10)	10
12.	Нажать клавишу «ВВ»	Внести?
13.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека внесения	2 Внесение
14.	После этого нажимать клавишу «+» или «-», что вернуться в режим пробития чеков. Найти на индикаторе 1Касса и нажать ВВ.	0
<u>Пробитие чеков</u>		
15.	Набрать нужную сумму (например 12)	12
16.	Нажать клавишу «ВВ»	01/01 12
17.	Если нужно пробить еще одну сумму – набрать вторую нужную сумму (например 20)	20
18.	Нажать клавишу «ВВ»	02/01 12
19.	Нажать клавишу «Итог»	Итог 32
20.	Нажать клавишу «ВВ», печатается чек	Итог 32
<u>Работа по безналу</u>		
21.	После формирования чека как показано выше и нажатия клавиши «Итог» нажимаем клавишу «БН»	БН Е 32
22.	Нажимаем «ВВ», печатается чек безналичного расчета	БН Е 32
<u>Работа со сдачей</u>		
23.	Набрать нужную сумму (например 10)	10
24.	Нажать клавишу «ВВ»	01/01 10
25.	Набрать вторую сумму (например 20)	20
26.	Нажать клавишу «ВВ»	02/01 20
27.	Нажать клавишу «Итог»	Итог 30
28.	Набрать сумму, получаемую от клиента (например 50)	Нал. 50
29.	Н нажать «ВВ», на индикаторе показывается сумма сдачи и печатается чек	Сдача 20
<u>Комбинированная оплата</u>		
30.	Набрать нужную сумму (например 10)	10
31.	Нажать клавишу «ВВ»	01/01 10
32.	Нажать клавишу «Итог»	Итог 10
33.	Набрать сумму, получаемую от клиента наличных денег	Нал. 6
34.	Нажать клавишу «ВВ», на дисплее будет надпись	Нет наличности!
35.	Нажимаете клавишу «БН», появится на секунду надпись «Доплата безнал»	БН 4
36.	Нажать «ВВ» и выйдет чек	Итого 10
<u>Заккрытие смены (Z-отчет)</u>		
37.	Перед закрытие смены, нужно сделать Снятие денег. Для этого нажмите «МН» 1 раз, на индикаторе отобразится «1 Касса»	1 Касса
38.	Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу «МН»	1 Касса
39.	После этого нажать клавишу «+» 2 раза	3 Снятие
40.	Нажать клавишу «ВВ», появится общая сумма выручки за день (например 20)	СН 20
41.	Нажать клавишу «ВВ»	Снять?
42.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека снятия	3 Снятие
43.	Для выхода в режим «Кассир» нажать клавишу «МН»	Кассир
44.	Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «+»	Администратор
45.	Нажать клавишу «ВВ»	Пароль:
46.	Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000)	Пароль:*****
47.	Нажать клавишу «ВВ»	1 X-отчеты
48.	Нажать клавишу «+»	2 контроль. лента
49.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать контрольной ленты	3 Закрытие смены
50.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать Z-отчета.	Закрывать смену?
51.	Если нажать «ВВ» напишет	Смена закрыта!
52.	<u>С СКНО можно не выводить Контрольную ленту и сразу делать Закрытие смены (Z-отчет)</u>	

Снятие промежуточного отчета в течении дня (X-отчета)		
53.	Для вывода X-отчета, нужно находится в режиме пробития чеков и на индикаторе должно отображаться 0 или последняя пробитая сумма денег	0
54.	Для выхода в режим «X-отчета» нажать клавишу «МН» 1 раз	1 Касса
55.	Нажать клавишу «<-»	11 X-отчет
56.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать X-отчета.	10 X-отчет
57.	После этого нажать клавишу «+» или «<-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	1 Касса
58.	Нажать клавишу «ВВ»	0
Возврат наличных денег		
59.	Для входа в Возврат, нужно находится в режиме пробития чеков и на индикаторе должно отображаться 0 или последняя пробитая сумма денег	0
60.	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «МН» 1 раз	1 Касса
61.	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	4 Возврат
62.	Нажать клавишу «ВВ»	ВЗ 0
63.	Набрать нужную сумму (например 10)	10
64.	Нажать клавишу «ВВ»	ВЗ ∑ 10
65.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	ВЗ 0
66.	Нажать клавишу «МН»	4 Возврат
67.	После этого нажать клавишу «+» или «<-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	1 Касса
68.	Нажать клавишу «ВВ»	0
Возврат безналичных денег		
69.	Для входа в Возврат, нужно находится в режиме пробития чеков и на индикаторе должно отображаться 0 или последняя пробитая сумма денег	0
70.	Для выхода в режим «Возврат» нажать клавишу «МН» 1 раз	1 Касса
71.	После этого нажать клавишу «+» 3 раза	4 Возврат
72.	Нажать клавишу «ВВ»	ВЗ 0
73.	Набрать нужную сумму (например 10)	10
74.	Нажать клавишу «ВВ»	ВЗ ∑ 10
75.	Нажимаете клавишу «БН»	ВЗ БН 10
76.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека возврата	ВЗ 0
77.	Нажать клавишу «МН»	4 Возврат
78.	После этого нажать клавишу «+» или «<-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	1 Касса
79.	Нажать клавишу «ВВ»	0
Аннулирование документа		
80.	Для входа в Аннулирование, нужно находится в режиме пробития чеков и на индикаторе должно отображаться 0 или последняя пробитая сумма денег	0
81.	Для выхода в режим «Аннулирование» нажать клавишу «МН» 1 раз	1 Касса
82.	После этого нажать клавишу «+» 5 раза	6 Аннулирование
83.	Нажать клавишу «ВВ», на дисплее будет номер последней продажи.	Продажа 000005
84.	Кнопками «+» и «<-» находим номер продажи, чтобы аннулировать. Выбираю, например, 000004	Продажа 000004
85.	Нажать клавишу «ВВ»	Аннулировать?
86.	Нажать клавишу «ВВ». Идет печать чека аннулирования	6 Аннулирование
87.	После этого нажать клавишу «+» или «<-», что бы вернуться в режим пробития чеков, и находите на дисплее 1Касса	1 Касса
88.	Нажать клавишу «ВВ»	0

Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. **8-017-322-24-00, 8-029-150-20-47**